



KIT BATTERIE BY-PASS 3000

1 ● CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Ensemble pompe By-Pass 3000, 12 ou 24 volts, avec tuyau, pistolet et kit d'aspiration pour le transfert de gas-oil.

ATTENTION :
USAGE ABSOLUMENT INTERDIT POUR LE TRANSFERT
D'ESSENCE ET DE SOLVANT.
Ne convient pas pour le pompage de l'eau.



| Prestations | KIT BATTERIE 12 V | KIT BATTERIE 24 V |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Code JETLY | 090041 | 090051 |
| Débit (l/m) | 40 | 40 |
| Tension (V) | 12 | 24 |
| Intensité (A) | 22 | 11 |
| Fusible (A) | 25 | 15 |
| Temps de fonctionnement par cycle | 30 minutes | 30 minutes |
| Poids (kg) | 7,5 | 7,5 |
| Colisage (mm) | 300 x 300 x 180 | 300 x 300 x 180 |

2 ● CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pompe volumétrique avec palettes à amorçage automatique (jusqu'à 2 mètres), corps en fonte.
- Moteur courant continu à balais, avec stator à aimants permanents.
- Câble d'une longueur de 2 mètres avec pinces pour la connexion à la batterie.
- Tuyau antistatique pour carburant, longueur 4 mètres, Ø 3/4".
- Pistolet manuel en aluminium.
- Filtre de fond pour tuyau d'aspiration.
- Fonctionnement en by-pass : 2/3 minutes maxi.

